

**Verslag van onderzoek: controle van een laagspanningsinstallatie**  
**Rapport de visite: contrôle d'une installation basse tension**

Verslagnummer: N° de rapport:		Datum van bezoek / Date de visite:	26/09/2019
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:			
Aard onderzoek volgens AREI: Nature de l'installation selon RGIE:	bestaande installatie / installation existante (art. 271) Beveilig. tegen de onrechtstreekse aanrakingen / Protect. contre les contacts indirects: art. 87/86 Specifieke en/of regionale reglementen / Réglementation spécifiques ou locales:		
Betreft: Concerne:	CONTROLE VAN EEN WONING (gelijkvloer) OMGEBOUWD TOT PRAKTIJK VAN EEN DIEETCENTRUM		
Plaats van het onderzoek: Adresse de l'installation:			
Eigenaar / Propriétaire:			
Installateur:		BTW/TVA:	
Aanwezigen: Personnes présentes:			
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-EI2/ZAAG>150 (Visite de contrôle d'une commerce >150m²)	Aantal gecontroleerde borden: Nombre de tableaux contrôlés:	1

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:		OK	NOK POK	NVT PA
Elektrisch dossier: Dossier électrique:	Zie beschrijving bij nota / voir description en note Referentie schema's / références des schemas: [redacted]	✓		
Beveiliging tegen onrechtstreekse aanrakingen: Prot. contre les contacts indirects:	Differentieel / différentiel	✓		
Aardingsnet: Schéma de mise à la terre:	TT	✓		
Bevoegdheid: Compétence du personnel:	BA 1	✓		
Gebruikte uitwendige invloeden tijdens de controle: Facteurs d'influence ext. utilisés pendant le contrôle:	Lokaal/local: ONTVANGZALEN AA 4/5 AD 1/2 AE1 AG1 BB 1/2 BC2 BD1 Andere/autres: CA1-CB1 Lokaal/local: KEUKEN -RELAXRUIIM AA 4/5 AD 1/2 AE1 AG1 BB 1/2 BC2 BD1 Andere/autres: CA1-CB1	✓		
Dienstspanning / tension de service:	3x 230V	✓		
Voeding v.d. gecontroleerde installatie: Alimentation de l'instal. contrôlée:	teller op openbaar net / compteur sur réseau public: 40A	✓		
Kortsluitstroom: Courant de court-circuit:	<3 kA publieke aansluiting / raccordement public	✓		

**Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:**

Visuele controles / contrôles visuels:	✓		
PE continuïteit en equipotentialiteit / continuité PE et liaisons équipotentielle:	✓		
werking van de / fonctionnement des differentieelschakelaar(s) / interrupteurs différentiels	✓		
Beveiligingen- en onderbrekingsmiddelen / protections et moyens de coupure:	✓		
Isolatie-niveau / niveau d'isolement: Algemeen / général 0.8 MΩ	✓		
Isolatie-niveau van de ZLS kringen / niveau d'isolement des circuits TBT: kringen/circuits tussen/entre en/et : MΩ	✓		
Aardverspreidingsweerstand / résistance de dispersion: R <sub>A</sub> = 22Ω hulpelektroden / sondes de référence	✓		
Fouttussen / boudes de défaut: in orde, publieke aansl. & Δ / en ordre, réseau public & Δ	✓		
Code/Codex III.2: Risicoanalyse uit te voeren / analyse de risques à effectuer	✓		

## Inbreuken / Infractions:

## Opmerkingen / Remarques:

## Nota's / Notes:

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /  
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.


HET PRIVEE GEDEELTE OP HET VERDIEP MAAKT GEEN DEEL UIT VAN DE CONTROLE „ZIE ANDER VERSLAG VAN ELECTRO-TEST MET NR. 78/20190926/02

Geldig voor een verzwaring/aansluiting van max / Valable pour un renforcement/raccordement de max 32 A

## Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie zoals beschreven in dit verslag **voldoet aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)**.  
L'installation électrique décrite dans ce rapport **satisfait aux prescriptions du Règlement Général sur les Installations Electriques (R.G.I.E.)**.

De periodieke controle is uit te voeren voor / Le prochain contrôle périodique est à exécuter avant le: 26/09/2024

<p>Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,</p> <p>Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,</p>		<p>Naam &amp; handtekening van de aanvrager, voor akkoord,</p> <p>Nom et signature du demandeur, pour accord,</p> <hr/> <p>De aanvrager / Le demandeur</p>
---	---	--

## Algemene inlichtingen / renseignements généraux:

1. Geen enkele elektrische installatie waarvoor overtredingen tegenover dit reglement worden vastgesteld tijdens de gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname, mag in gebruik worden genomen.
2. De niet behandelde controle aspecten van de installatie, die van toepassing zijn op de betreffende installatie, worden gelijkgesteld met gebreken die niet toelaten de installatie conform te verklaren.
3. Het is verplicht:
  - de gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname van de elektrische installatie of deel van de elektrische installatie zoals bepaald in het controleverslag te doen uitvoeren vanaf haar begin tot aan de eindvoedingspunten;
  - het gelijkvormigheidsverslag te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
  - het gelijkvormigheidsverslag voor te leggen aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk;
  - in het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden en de verplichting een gelijkvormigheidscontrole van iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie te laten uitvoeren hetzij door een erkend organisme, hetzij door de overheid hiervoor bevoegd of ermee gelast volgens de voorschriften van artikel 275;
  - om de periodieke controles van de elektrische installatie te laten uitvoeren hetzij door een erkend organisme, hetzij door de overheid hierover bevoegd of ermee gelast volgens de voorschriften van artikel 275 vóór de vermelde vervaldatum;
  - de Overheidsdienst die Arbeidsveiligheid onder zijn bevoegdheid heeft en de Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit.
1. Aucune installation électrique, pour laquelle des infractions à ce règlement ont été constatées pendant le contrôle de conformité avant la mise en service, ne peut être mise en service.
2. Les aspects de contrôle non traités de l'installation, qui sont applicables à l'installation concernée, sont assimilés aux défauts qui ne permettent pas de déclarer l'installation conforme.
3. Il est obligatoire:
  - de faire exécuter le contrôle de conformité, à partir de son origine jusqu'aux points d'alimentation finale, avant la mise en service de de l'installation électrique ou partie de l'installation électrique, comme définie dans le rapport;
  - de conserver le rapport de conformité dans le dossier de l'installation électrique;
  - de soumettre le rapport de conformité au Comité de Prévention et Protection au Travail;
  - de mentionner dans le dossier chaque modification à l'installation électrique et l'obligation de faire exécuter un contrôle de conformité par un organisme agréé ou par les Services Publics compétents ou chargés à ce sujet suivant les prescriptions de l'article 275, de chaque modification ou extension importante de l'installation électrique;
  - de faire exécuter des contrôles périodiques de l'installation électrique par un organisme agréé ou par les Services Publics compétents ou chargés à ce sujet suivant les prescriptions de l'article 275, avant la date d'expiration;
  - d'informer les Services Publics compétents de la Sécurité du Travail et les Services Publics compétents de l'Energie, immédiatement de chaque accident de personnes, dû directement ou indirectement à l'électricité.